

## دي لاب لومحمال ةنيمثلال نداعمال ل ل حم

رصنعال مقرر: XRF-990



### ةمدقم

لومحمال ةنيمثلال نداعمال ل ل حم زاهج نكمي ةعشأ بوبنأ يلع دمتعي يذلا، XRF990 دي لاب كيماري سلال نم أبعم رغصلا ةيهانتم ةيني س تال صوملا هابشأ فشاكو رتموركلاب فلغمو ةيجمرب ةيمزراوخ يلإ ةفاضلإاب، ةادألا يلع ةضفلاو بهذلا زيكرت ربتخي نأ، ةمدقم يف ىرخألا ةنيمثلال نداعمال او ني تال بلاو دي دحتل، اهريمدت نودو ةقدو ةعرسب تارهوجملا فل تخمو يرامثتسال بهذلاو تارهوجملا اقن ةعرسب ةنيمثلال ةيندعملا داوملا

### ديزمال فرعا

فشالكلا	نّسحم SDD فشالك/ Si-Pin فشالك/ ةادألا يلع Si-Pin فشالك
حشرم	عصاوملا ددعت يكي تاموت وألا رتل فل ريرم
ةذفانلا	يراي تخا بقثلل ةدصم ةذفان ميمصت عم نوتباك
ءراوم	م 5 م داصم
ةيراطبلا	ةعاس/ ريرمأ يللم 6800، تلوف 7.2 نويأ مويثيل ةيراطب
ةشاشلا	سمللاب لمعت ةيوعس ةنولم ةشاش
تانايبلان زخت	تانايبلان زخت 100000+
تانايبلان قن	USB ياف ياو
يعاعشالان مأل	رورم ةملكب يحمملا مدختس ملام نام، ةنيع دوجو مدع ةلاحي بوبنألا قالغ، ةمالسلا ةيامح زاهج
ايريا تخا (ايرياكلا)	سايقلا طاقن عصاوم ليجستو عقاوملا دي دحتل ةروصلل يئاقلت طبص ةسدع عم ةحدم CCD ايرياك
رصانعل	Au, Ag, Al, Pt, Pd, Rh, Ru, Ru, Ir, Zn, Zn, Cu, Ni, Co, Fe دي زملاو
ةئيبلا ةرارح ةجرد	0% ~ 80% بوطرلا ةيؤئم ةجرد 50 ~ ةيؤئم ةجرد 10-
نرولا	ةيراطبلا كلذ ي ف امب (لطر 3.3) محك 1.5 يل اوح
داعبال	LxWxH: 220mm*91mm*276mm
جمانربلا ةغل	ىرخأ تاغل و ةيزيلجلانلا