

لاعتشال ليم ديدحتل محفل لاعتشا ةطقن رابتخا زاهج يتاذل

رصنع ال مقرر: KT-TE51



ةمدقم

رطاخ مميقيقتو محفل ةمالس نيسحتب مق
ةطقن رابتخا زاهج مادختساب يتاذل لاعتشال
زيمتي يذلاو، اذه ةقدل يلاع محفل لاعتشا
تاينحنمل مسرو، لآل رارجل ليلحتلاب
يرياعمل مراصل لاثتمالو، لعلفل تقولو يف
ةقاطل ديوتو نيدعتل تايلمعل GB/T 18511

ديزمل فرع

قيبطت ال	فصول	هيسيئرل ةدائف ال
فرادو محفل مجانم ةمالس نيزختل	فينصتل ةنخمل تانوخملو مجانم نم جرختمل ماخل محفل صخف ءاوله يف قئارحل رطاخو يتاذل لاعتشال ةيلباق بسح محفل تاقبط قلطل.	نوخمل اندقفو ةيثراكلا ةيفوجل مجانم قئارح غنمي يؤبنتل رطاخل فينصتل لاخل نم
هزارحل ةقاطل ديوت قفارم	نيزختو، ءوزملم دوقولو طيلامو، ماخل قوسملم محفل تايدغت مميقت جسحلا ةلمعل لبق قفارم تايلغل ليوطل يدمل يلع ءابحل م	ئباحو، محفل ناحاطم يف يتاذل لاعتشال نم ففخي جرم تايجيتارست نيسحت عم لقنل ةمطنأو، ةيدغتل دوقولو.
هيزحل تايتسجولل تاطلم ةلمل ةيديدلح لكسلو	صاوحأ يف ريبكلل مجلل تاذه ةردصلمو ةدروتملم محفل تانجش رابتخا لقنل لبق ةيديدلح لكسل ربع عيزوتل تاحاسو ئانولم ليلحتل ةليوط تافاسلم.	ةئفدتل تداوح نم يوليولل نجلل لاثتمال نمضي ةليوطل هيزحلل تالحرل ءانتا ةيتاذل
هزاعلمو كوكلا محف ةعانص هيدنعل	لجأ نم ةينوبركل تافاضالو ةصصختمل كوكلا محف طيلام مميقت قارحتال لبق لعافتالو ةيلغل هزارحل تاجرد يف رارقتسال	قارحتال نم كوكلا محف ةيراطب بسح عاموصي محي ةقسستملم جزملا ءايميكي يلع طافحل عم ركبلم
ناسسؤملمو قارحتال توجب هيميداكل	تاجاعلمو، ليلكهلا لعافتالو، هيساسال ءدسكال تايجر يف قيقحتل محفل تاجرد فلختمل ةيئيميكي تاطبتملم	(هيوئم ءجر 0.1 ءقد) ةقدل ةيلع هزارح تاينحنم جتني تاطبتملم ءعايصو ةمكحلم قارحتال مولع معدت
هئيبل نم ةياقول قيقدت رئاسل	نيزختل تاينقت أن نم ققحتل لي ميطنتل لاثتمال تاميقتل ءارح ةينطولا ةيعانصل قئارحل نم ةياقول تاضيوفت بيلت	تالوكوتورب عم يشامتق اقوقومو ايلق اقيثوت دلوني نمين تال تاكش ءاضرال ةيسايقال رابتخال

ةملعمل ءة	تافصاوملم ءمس	توافتل / ءميقل (KT-TE51)
يساسال فيزعتل	جتنملم زارط ءيميست	KT-TE51
ريياعلمل لاثتمال	يعجرملم لينطولا رابتخال رايغم	GB/T 18511-2001
هزارحل ءاأل	هزارحل ءجر ديف مكحلت ليغشت قاطن	هيوئم ءجر 500 لىل هيوئم ءجر 0 نم
	هزارحل ءقدل	هيوئم ءجر 0.1
	يطخل نيسخستل لدغم	هيوئم ءجر 5 ± 1
	رابتخال راركت ةيناكلم اطح	هيوئم تاجرد 6 ≤
	هزارحل ءجر سايق رصنع	(RTD) ءقدل ةيلع هزارح ءواقم
نيزمزل عبتتل	تيقوتل قاطن	هيوئم 999 لىل 0 نم
	تيقوتل سايق ءة	هيوئم 0.1
هئيابرهكل تافصاوملم	ةقاطل ردصم فينصت	زتره 50، 10% ± تلو 220 ددرتم راي
	ةقاطل كالهتسا يصقأ	طاوولكي 1.2 ≤

معلومات عامة	مواصفات المنتج	(KT-TE51) توافق / إمكانية العمل
معلومات عامة	مطابق لـ 5 م ك ح التاية بن	يستخدم بوساطة مطبق / ح م م ق ي ق د ب وس ح
	تأثيرات الجاذبية	ريارات التاية مط ، لاعتشال الـ ى ل ع م ك ح الـ ، لـ آل الـ تاية ح ن م الـ م س ر
لـ غش التاية	ط ح م الـ لـ غش تـ ر ح ع ج ر د	ة وئ م ع ج ر د 40 لـ لـ ى وئ م ع ج ر د 0 ن م
	ة ب س ن الـ ب و ط ر لـ ق ا ط ن	(فثاكت ن و د ب) ة ب س ن ب و ط ر 85% ≤
	س ي ط ا ن غ م و ر ه ك ل ل ع ا د ت ل ت ا ب ل ط م	ي و ق ل الـ س ي ط ا ن غ م الـ و أ ي ئ ا ب ر ه ك ل ل ع ا د ت ل ر د ا ص م ن ع ا د ي ع ب ت ب ث ي